

Adapter Diodenbuchse/4mm-Buchsen


Best.- Nr. CL11828



Adapter für Geräte mit Diodensteckern zum direkten Anschluss an unsere Zähler CL1182 und CL11826 an andere Zähler mit 4mm-Bananensteckern.

Diodenstecker für CL1182 und CL11826 besitzen folgende Geräte:

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| CL1880 Freier Fall | CL11821 Gabellichtschranke |
| CL1903 Aufprallplatte | CL11822 Taster |
| CL11823 Mikrofon | |



Ansicht auf Buchse in Zählern CL1182 und CL11826
bzw. auf Buchsen am Adapter CL11828

Belegung der Pole in Diodensteckern spiegelverkehrt!

Pin 1: Masse

Pin 2: + 8 V (Versorgung von z. B. Mikrofon CL11822, Mikrofon in Aufprallplatte CL1903 und in Stopp-Kontakt Freier Fall CL1880)

- Pin 3: Impuls oder Signal von Lichtschranke und mech. Kontakt usw.
(wie blauer Eingang 5 am Zähler CL1182)
- Pin 4: 6,3...8 V AC zur Versorgung der Lampe in Lichtschranke CL11821
- Pin 5: 6,3...8 V AC zur Versorgung der Lampe in Lichtschranke CL11821
- Pin 6: Signal von z. B. Mikrofon CL11822, Mikrofon in Aufprallplatte CL1903
und in Stopp-Kontakt Freier Fall CL1880 (Wechselspannungsgekoppelt, mit
Eingangsverstärker, $R_i = 4,7 \text{ k}\Omega$)