

## Générateur de fonctions 5MHz

Informations indicatives de conatex.be du 23.11.2024/DE1

Référence: 1174003



vers la page produit

493,68 € TTC



Avec sortie amplifiée 15W

Générateur de fonctions numérique disposant d'une sortie amplifiée de 15W. Afficheur LED 4 digits.  
Protégé contre les courts-circuits, les surcharges et les tensions parasites.

Données techniques:

- Gammes de fréquence: 3Hz à 5MHz ( $\pm 1\%$ ) en 6 gammes, indication de la valeur sur affichage LED 4 digits.
- Formes du signal: Sinus, carré, triangle, impulsion, rampe, TTL.
- Amplitude de sortie: 5mV à 25 Vpp (en circuit ouvert), indication de la valeur sur affichage LED 3 digits.
- Puissance de sortie: 15W maxi
- Atténuation: -20dB, -40dB
- Offset: ajustable  $\pm 10V$ , avec position 0VDC.
- Rapport cyclique: réglable de 10 à 90%
- Distorsion:  $\leq 1\%$  (de 20Hz à 20kHz en sinus)
- Flanc montant:  $\leq 50ns$
- Simple impulsion:  $\geq 3Vpp$  (circuit ouvert), largeur  $\geq 5ms$ ,  $Tr \leq 25ns$
- Alimentation: 230VAC  $\pm 10\%$ , 50 à 60Hz

Dimensions:

240 x 90 x 280 mm (L x l x H)

Masse:

2,5 kg

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone +32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be